

Działają one jak niezależne radiotelefony (na paśmie Bluetooth). **Nie potrzebują smartfona ani zasięgu sieci komórkowej**, abyś mógł rozmawiać z drugą osobą. Smartfon jest potrzebny tylko, jeśli chcesz słuchać muzyki, odbierać połączenia telefoniczne lub skonfigurować ustawienia interkomu.

Oto instrukcja, jak szybko sparować dwa zestawy SENA PI:

Metoda 1: Parowanie manualne (bez użycia telefonu)

Jest to najszybszy sposób, który wykonasz "na kasku":

1. **Włącz oba urządzenia:** Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski **(+)** i **(-)** przez około 1 sekundę na obu zestawach, aż się uruchomią.
2. **Wejdź w tryb parowania:** Na **obu** urządzeniach naciśnij i przytrzymaj przycisk **(+)** przez **5 sekund**.
 - Usłyszysz komunikat głosowy *"Intercom pairing"* (Parowanie interkomu).
 - Diody na obu urządzeniach zaczną migać na **czerwono**.
3. **Połącz je:** Gdy obie diody migają na czerwono, naciśnij krótko przycisk **(+)** na **dowolnym jednym** z urządzeń (nie ma znaczenia na którym).
4. **Gotowe:** Po kilku sekundach diody na obu urządzeniach zmienią kolor na **niebieski** i będą powoli pulsować. Urządzenia są sparowane i kanał rozmowy jest otwarty.

Metoda 2: Smart Intercom Pairing (SIP) – przy użyciu aplikacji

Jeśli ta metoda jest dla Ciebie wygodniejsza, możesz użyć aplikacji, ale wymaga to smartfona.

1. Sparuj każde urządzenie SENA PI ze smartfonem jego użytkownika.
2. Pobierz i otwórz aplikację **SENA Utility App**.
3. W menu wybierz **Smart Intercom Pairing**.
4. Aplikacja wygeneruje kod QR na jednym telefonie.
5. Drugi użytkownik skanuje ten kod QR swoją aplikacją SENA.
6. Aplikacja automatycznie sparuje zestawy i zapisze je w pamięci.

Ważne informacje o działaniu

- **Zasięg:** SENA PI ma zasięg do 400 metrów w otwartym terenie. W mieście lub w lesie ten zasięg może być nieco mniejszy.
- **Rozmowa:** Po sparowaniu, aby rozpocząć lub zakończyć rozmowę, wystarczy przytrzymać przycisk **(+)** przez 1 sekundę.
- **Smartfon:** Jeśli sparujesz SENA PI ze swoim telefonem, możesz słuchać muzyki. Gdy druga osoba do Ciebie "zagada" przez interkom, muzyka automatycznie się wyciszy lub ściszy (zależnie od ustawień), a po zakończeniu rozmowy wróci.